



MOTORE	MOTOR		AMAC
POTENZA	POWER	W	19000
TENSIONE BATTERIA	BATTERY VOLTAGE	V	80
TENSIONE FASE	VOLTAGE ON PHASE	V	56.5
GIRI NOMINALI	RATED SPEED	Rpm	3000
GIRI MASSIMI	MAX SPEED	Rpm	4500
COPPIA MAX	MAX TORQUE	Nm	101
CORRENTE NOMINALE	RATED CURRENT	A	243
FREQUENZA NOMINALE	RATED FREQUENCY	Hz	123
SERVIZIO	DUTY	S2	60'
PROTEZIONE	PROTECTION	IP	54
ISOLAMENTO	INSULATION	INS	F
IMPULSI ENCODER	PULSE REVOLUTION	N°	64
FRENO EM	EM BRAKE	Nm - V	.
PESO	WEIGHT	kg	

IN CASO DI DUBBIO CHIEDERE / IF IN DOUBT ASK

N°	Descrizione modifica	Data	Dis.	Pos.
1				
2				
3				

disegnato / drawn	data / date	INGOMBRO / DIMENSION		 Rubiera-Reggio Emilia-Italy www.benevelli.it
 controllato / checked	16/07/2020 data / date	formato foglio / sheet size	descrizione / name	
scala / scale	1:5	A3	Motore AMAC 80V 19000W 3000rpm IP54 / AMAC Motor 80V	sottogruppo/subgroup
revisione / reference	00	n° foglio / sheet no	1 / 1	n° disegno/drawing no
			19000W 3000rpm IP54	51.E.200.200.04.G.5.3.1.0.0.00